



LÍNEA
FUERZA

➤ Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible.



GENERADOR KRAFTER KR1000IG

Generador digital, compacto y versátil, de energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para personas electro dependientes. Es un equipo liviano y con un consumo de combustible 40% menor que el de uno común.

ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento con bajo consumo de combustible.



BREAKER

Interruptor automático que protege al motor de sobrecargas.



SILENCIOSO

Bajos niveles de ruido, ideal para uso doméstico



FÁCIL TRANSPORTE

Equipo con chasis de protección compacto y liviano para fácil transporte.





GENERADOR KRAFTER KR1000IG

La tecnología Inverter proporciona una corriente de alta calidad, 100% estable. Entregando una Potencia máxima 0,8 kVA para una amplia gama de aplicaciones con 4 horas de autonomía.

El peso reducido lo hace fácilmente portátil (8,5 kg).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	KR1000IG
Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	1,0 kVA
Potencia continua	0,8 kVA
Voltaje	220 V
Motor	1,2 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por aire
Altura de trabajo	1.000 msnm
Sistema de arranque	Piola retráctil
Consumo de combustible	0,6 L/h
Tipo de combustible	93 octanos libre de plomo
Autonomía (según estanque)	4,2 h
Dimensiones	424 x 230 x 380 mm
Peso	9 kg
Código interno	4490000001000