

 **LÍNEA  
FUERZA**

➤ El Loncin Inverter ofrece energía confiable y eficiente para obras, campamentos, hogares o negocios, gracias a su motor eficiente, diseño ergonómico y control inteligente.



### GENERADOR INVERTER 7 KVA

Descubre una nueva forma de generar energía con el Loncin Inverter 9 kVA, un equipo que combina potencia, eficiencia y tecnología en un diseño compacto y moderno. Su sistema inverter de última generación entrega una corriente limpia y estable, ideal para proteger equipos sensibles y garantizar un rendimiento constante incluso en las condiciones más exigentes.

#### ENERGÍA LIMPIA Y ESTABLE

Produce corriente con onda senoidal pura, segura para equipos electrónicos sensibles como computadores, televisores, instrumentos de medición o cargadores de baterías.



#### MENOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Su tecnología ajusta automáticamente las revoluciones del motor según la demanda de energía, logrando una mayor eficiencia y ahorro.



#### FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Diseñado con sistemas de aislamiento acústico y control electrónico, genera menos ruido que los equipos convencionales, ideal para espacios residenciales o uso prolongado.



#### ARRANQUE RÁPIDO Y CONFIABLE

Equipado con sistema de arranque eléctrico o manual asistido, que garantiza operación inmediata incluso en bajas temperaturas.



 **LONCIN**



## ➤ GENERADOR LONCIN GH9000i

A diferencia de los generadores convencionales, este modelo consume menos combustible y emite menos ruido, brindando una experiencia más cómoda, económica y respetuosa con el entorno. Con una potencia máxima de 9 kVA y una nominal de 7 kVA, es la solución perfecta para quienes buscan rendimiento profesional con la tranquilidad de un funcionamiento silencioso.



## ➤ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| MODELO                                    | GH9000i                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Nivel de protección IP                    | IP23                               |
| Voltaje                                   | 220V                               |
| Modelo de motor                           | LC190D-3                           |
| Cilindrada (cc)                           | 420                                |
| Capacidad del depósito de combustible (l) | 25                                 |
| Autonomía (h) con 50 % de carga           | 10%                                |
| Calidad de la corriente alterna           | <3%                                |
| Potencia nominal (kW)                     | 7                                  |
| Potencia de arranque (kW)                 | 9                                  |
| Factor de potencia                        | 1                                  |
| Tensión continua (V)                      | 12                                 |
| Corriente continua (A)                    | 8                                  |
| Tipo de arranque                          | PARTIDA ELECTRICA Y PARTIDA MANUAL |
| Ruido (1/4 de carga) dBA a 7 m            | 75                                 |
| Peso                                      | 57                                 |
| Dimensiones                               | 650x575x582                        |
| Código Principal                          | 4407000090002                      |