

Ficha técnica 82HYG1500

Generador Gasolina

Nominal	: 1000 W
Potencia Máxima	: 1100 W
Frecuencia	: 50 Hz
Voltaje	: 220 V
Presión de trabajo	: 3.000 RPM
Tipo de corriente	: Monofásica
Corriente nominal	: 4,5 A
Tipo de Combustible	: Gasolina
Capacidaddepósito Combustible	: 6 L
Capacidad Aceite	: 0,4 L
Indicador de combustible	: Si
Medidor de voltaje	: Si
Horómetro	: Si
Medidor de frecuencia	: Si
Sistema Arranque	: Manual
Cilindrada	: 98 cc
Factor Potencia	: 1
Regulación Voltaje	: AVR
Nivel sonoro	: 95 dB
Peso	: 27,75 Kg
Dimensiones producto (mm)	: 475 x 385 x 425
Gabinete	: Abierto
Rueday manilla	: No
Autonomía 50% carga(h/l)	: 6,6 hrs.
Autonomía 100% carga(h/l)	: 3,3 hrs
Consumo 50% carga(l/h)	: 0,91l
Consumo 100% carga(l/h)	: 1,83l
Garantía	: 1 año

