

Ficha técnica 82HYG3050

Generador Gasolina

Nominal	:	2000 W
Potencia Máxima	:	2200 W
Frecuencia	:	50 Hz
Voltaje	:	220 V
Presión de trabajo	:	3.000 RPM
Tipo de corriente	:	Monofásica
Corriente nominal	:	9 A
Tipo de Combustible	:	Gasolina
Capacidad depósito Combustible	:	15 L
Capacidad Aceite	:	0,4 L
Indicador de combustible	:	Si
Medidor de voltaje	:	Si
Horómetro	:	Si
Medidor de frecuencia	:	Si
Sistema Arranque	:	Manual
Cilindrada	:	212 cc
Factor Potencia	:	1
Regulación Voltaje	:	AVR
Nivel sonoro	:	95 dB
Peso	:	43,2 Kg
Dimensiones producto (mm)	:	625 x 480x 285
Gabinete	:	Abierto
Rueda y manilla	:	No
Autonomía 50% carga(h/l)	:	15,6 hrs.
Autonomía 100% carga(h/l)	:	10,3 hrs
Consumo 50% carga(l/h)	:	0,96 l
Consumo 100% carga(l/h)	:	1,45 l
Garantía	:	1 año

